LA 24-7

LED-ADAPT
24V-Widerstands-Ersatzlast für LED-Lampen im Anhänger

24 Volt Widerstands - Ersatzlast zur Anpassung von Leuchtdioden-Anhängerlampen an Fahrzeuge mit Glühlampenüberwachung. Der Ausfall einer LED-Einheit wird erkannt und die Ersatzlast abgeschaltet. LED-ADAPT muss auf eine Metallfläche montiert werden. ***ACHTUNG*** Der Anschluss von Glühlampen am Ausgang ist unzulässig. Der Kurzschlussschutz schaltet unter Umständen erst nach mehreren Minuten ab!

* **einfach vor die LEDs in den Kabelstrang schalten**
* **LED-Ausfall wird erkannt**
* **Kurzschluss wird erkannt**
* **Bedient alle Zweige mit Ersatzwiderständen**
* **Eingangskabel 3,5m kann direkt an den Stecker angeschlossen werden**

Betriebsspannung:	24V nominal
Lastnachbildung:	2x17 W (Blinker), 2x4W (Rückleuchten), 1x34W (Stoplicht), 1x17W (Nebelleuchte), 1x17W (Rückfahrleuchte)
Ausfallerkennung LEDs:	20mA (Blinker), 3mA (Rückleuchten), 8mA (Stoplicht), 8mA (Nebelleuchte), 20mA (Rückfahrleuchte)
Ausgangsstrom maximal:	0,4A (Überstromschutz-Zeitverzögerung 1...2000s !)
Eingang:	Mantelleitung 8 x 1mm², Länge 3,5m, Enden offen
Ausgang:	Mantelleitung 8 x 1mm², Länge 1,2m, Enden offen
Maße:	280 x 70 x 25mm
Mechanischer Schutz:	Vollverguss
Elektrischer Schutz:	Überstrom, Übertemperatur, Verpolung
Temperaturbereich:	-40...+75°C
Masse:	ca. 1680g
Montagevorschrift:	Kühlfläche 8dm² (bei Alublech 1,5mm Stärke) oder auf Fahrgestellrahmen

info@briechle.de
www.briechle.de

Briechle Elektronik e.K.
Schulstraße 1 D-86480 Aletshausen
Tel. +49(0) 82 82 / 89485-0
Fax +49(0) 82 82 / 89485-38