

## Kontaktbelegung für Steckverbinder ähnlich ISO 12098

### Contact allocation for connectors similar to ISO 12098

Kontakt Nr. Contact No.	Funktion Function	Leitungsquerschnitt Cross-sectional area
1	Masse Common return	2,5 mm <sup>2</sup>
2 <sup>1)</sup>	Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchten und Kennzeichnungsbeleuchtung Left-hand, rear, position, and marker lights, and license plate lamp	1,5 mm <sup>2</sup>
3	Fahrtrichtungsanzeiger links Left-hand direction indicator light	1,5 mm <sup>2</sup>
4	Bremsleuchte Brake lights	1,5 mm <sup>2</sup>
5	Fahrtrichtungsanzeiger rechts Right-hand direction indicator light	1,5 mm <sup>2</sup>
6 <sup>1)</sup>	Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchten und Kennzeichnungsbeleuchtung Right-hand rear, position, and marker lights, and license plate lamp	1,5 mm <sup>2</sup>
7 <sup>2)</sup>	Motorbremse Motor brake	1,5 mm <sup>2</sup>
8	Rückfahrleuchte Reversing light	1,5 mm <sup>2</sup>
9	Nebelschlusslicht Rear fog light	1,5 mm <sup>2</sup>
10	Reifenwächter Tire control	1,5 mm <sup>2</sup>
11	Abfüllsicherung Fuel capacity control	1,5 mm <sup>2</sup>
12	Armaturenschrankbeleuchtung Instrument box lighting	1,5 mm <sup>2</sup>
13	Achsanhebung Axle lifting device	1,5 mm <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Einrichtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.  
The license plate lamp has to be connected in a way which ensures that no lamp of this construction is connected to both contacts 2 and 6.

<sup>2)</sup> Der Kontakt wird heute oftmals für andere Funktionen genutzt.  
Nowadays, this contact is often used for other functions.