

Kennbuchstaben in Schaltplänen

Kennbuchstabe	Eigenschaften	Einsatz
A	Anlage Baugruppe Teilegruppe	ABS- Steuergerät, Autoradio, Sprechfunk, Autotelefon, Schaltgerä- te, Steuergeräte
B	Umsetzung von nichtelektrischen auf elektrische Grössen und umgekehrt	Drehzahlgeber, Druck- fühler, Druckschalter, Fanfaren, Fühler, Horn, Impulsgeber, Lambdason- de, Luftmengenmesser/ Luftmassenmesser
C	Kondensatoren	Kondensatoren aller Art
D	Binäres Element / Speicher	Digitale Einrichtungen, integrierte Schaltkreise, Impulszähler
E	Verschiedene Geräte und Einrichtungen	Heizeinrichtungen, Klimaanlagen, Leuchten, Scheinwerfer, Zündker- zen, Zündverteiler
F	Schutzeinrichtung	Sicherung, Polaritäts- schutz
G	Stromversorgung, Generator	Batterien, Generatoren, Ladegeräte
H	Kontrollgerät Meldegerät Signalgerät	Akustische Meldegeräte, Anzeigelampen, Blink- kontrolle, Blinkleuchte, Fernlichtanzeige, Signal- lampen, Warnsummer
K	Relais, Schütz	Batterierelais, Blinkgeber, Blinkrelais, Einrückrelais, Warnblinkgeber
L	Induktivität	Drosselspulen, Spulen, Wicklungen
M	Motor	Gebäsemotor, Lüftermo- tor, Startermotor
N	Regler, Verstärker	Regler, elektrisch oder mechanisch, Spannungs- konstanthalter

Kennbuchstabe	Eigenschaften	Einsatz
P	Messgerät	Amèremeter, Diagno- seanschlüsse, Drehzahl- messer, Druckanzeige, Messpunkte, Prüfpunkte, Tachometer
R	Widerstand	Glühkerze, Heizwider- sand, Heissleiter, Kalt- leiter, Regelwiderstand, Vorwiderstand, Potenti- ometer
S	Schalter	Schalter und Taster aller Art, Zündunterbrecher
T	Transformator	Zündspule, Zündtransfor- mator
U	Modulator, Umsetzer	Gleichstromwandler (Gleichrichter)
V	Halbleiter, Röhre	Darlington, Dioden, Elek- tronenröhren, Gleichrich- ter, Halbleiter aller Art, Transistoren, Thyristoren
W	Übertragungsweg, Leitung, Antenne	Autoantenne, Ab- schirmteile, geschirmte Leitungen, Kabelbäume, Leitungen aller Art, Masse Sammelleitungen
X	Klemmen, Stecker, Steckverbindungen	Anschlussbolzen, elektri- sche Anschlüsse aller Art, Kerzenstecker, Klemmen, Leitungskupplungen, Steckdosen, Stecker, Steckerleisten, Verteiler- stecker
Y	Elektrisch betätigte mechanische Einrich- tung	Dauermagnete, Mag- netventile, Elektroma- gnetkupplung, elektro- magnetische Bremse, Leuchtweitenregler, Türverriegelung, Aktoren allerlei
Z	Elektrische Filter	Entstörglieder, Entstörfil- ter, Siebketten