

Kabelloses LED-Schlussleuchten-Set mit Magnetbefestigung

- ✓ Verbindung zwischen 7-pol Stecker und LED-Leuchten via Funk
- ✓ der 7-pol Stecker mit eingebautem Sender kann mittels Adapter auch für 13-pol Dosen genutzt werden beispielsweise mit Art. 357K, nicht im Lieferumfang enthalten
- ✓ mit wiederaufladbarem Lithium-Akku und Anzeige des Ladezustandes
- ✓ E-geprüft
- ✓ mögliche Anwendungsbereiche: bei Überbreiten, beim Abschleppen von defekten Fahrzeugen, bei Bootsanhängern usw.



Keine Werkzeuge und Kabel nötig:
Befestigung durch Magnet



Passende Artikel

Artikel		Preis
S153399	vord. Positions-/Blinkeleuchte, links	88. ⁰⁰ (F)
S153400	vord. Positions-/Blinkeleuchte, rechts	88. ⁰⁰ (F)
S143235	Schlussleuchte, links	108. ⁰⁰ (F)
S143236	Schlussleuchte, rechts	108. ⁰⁰ (F)
S143237	7-pol Stecker mit integr. Sender	68. ⁰⁰ (F)
357K	Adapter, 13- auf 7-pol	14. ⁹⁰ (A)

Art. S130977

178.⁰⁰ (E)

- ✓ Positions-, Brems-, Blink- und Kennzeichenlicht
- ✓ optional: vordere Positions-/Blinkeleuchten
- ✓ 12 / 24 V
- ✓ Reichweite der Funkverbindung bis zu 20 m
- ✓ total bis zu 4 Leuchten pro Sender koppelbar
- ✓ Leuchtdauer Positions- und Kennzeichenlicht bis zu 10 h, Brems- und Blinklicht bis zu 3 h
- ✓ Standbyzeit 20 h
Leuchte eingeschaltet, jedoch ohne zu leuchten
- ✓ Ladedauer 4 h
- ✓ kann über mitgeliefertes Ladegerät oder Zigaretten-Anzündstecker aufgeladen werden
- ✓ IP65
- ✓ Abmessung der Leuchten ohne Magnet
100 x 118 x 35 mm

