

Infos sur les batteries

## Tableau des calculs

Puissance démarrage à froid en A			
DIN	EN	SAE	IEC
60	100	100	65
65	140	150	95
110	180	200	130
140	230	250	160
170	280	300	195
200	330	350	225
225	360	400	260
255	420	450	290
280	480	500	325
310	520	550	355
335	540	600	390
365	600	650	420
395	640	700	450
420	680	750	485
450	760	800	515
480	790	850	550
505	860	900	580
535	900	950	615
560	940	1000	645
590	1000	1050	680
620	1040	110	710
645	1080	1150	745
675	1150	1200	775
700	1170	1250	810
730	1220	1300	840
760	1270	1350	870
790	1320	1400	905
815	1360	1450	935